MISE EN ROUTE RAPIDE : DIGICODE RADIO SOMMER « Telecody+ »

- ✓ **La vignette de sécurité est à conserver avec la notice du digicode, le numéro de série Rst de la vignette permet la remise à zéro du digicode en cas de fausse manœuvre ou de perte du code par l'utilisateur.**

- ✓ **Première mise en service appuyer sur M pendant 5 secondes (les deux voyants s'allument)**

- ✓ **Sur le récepteur (de la motorisation ou indépendant) sélectionner la voie radio qui sera commandée par le digicode radio, la led rouge du récepteur s'allume, appuyez sur le bouton 1 (=canal 1) du digicode, la led rouge du récepteur clignote, relâchez le bouton du digicode.**

- ✓ **Programmation du code utilisateur CANAL 1**

1. ***appuyez sur P***
2. ***appuyez sur 1***
3. ***appuyez sur P***
4. ***appuyez sur 1***
5. ***faire un code à 7 chiffres maxi (ex : 3586)***
6. ***appuyez sur P***

- ✓ **Votre digicode est maintenant opérationnel, pour l'utiliser tapez 1 et votre code à chaque utilisation (ex : 1 3586).**

Dans le cas d'une mauvaise programmation

- ✓ **Remettre le digicode à l'état initial (configuration usine) :**

1. **Appuyez sur M**
2. **Appuyez sur P**
3. **Tapez le numéro de série Rst à 9 chiffres se trouvant sur la vignette de sécurité**
4. **Appuyez sur M**
5. **Appuyez sur P**

- ✓ **Votre digicode est revenu à l'état initial.**

- ✓ **Ce digicode est à dix canaux, pour la programmation du canal 2, remplacer le chiffre 1 par le chiffre 2 dans cette notice, même chose pour les autres canaux.**
- ✓ **Exemple de programmation du code 3 : P 3 P 3 589 P CODE= 3589**
- ✓ **Exemple de programmation du code 4 : P 4 P 4 695 P CODE=4695**

- ✓ **Changement du code (exemple) :**
- ✓ **P 3589 P 3675 P Ancien code 3589 nouveau code 3675**

Attention pour le changement du code le premier chiffre reste toujours

Inter-Action s.a.s.
au capital de 100.000 € - RCS et RSAC Nanterre B 324 571 595 – N° D'id. T.V.A. : FR85324571595
Siège : 4, Place du 11 novembre - 92250 LA GARENNE COLOMBES
Tél. : 01 47 80 37 37 - Fax : 01 47 80 94 84
e-mail : ia@interaction-sas.fr